

LED-Controller

071-0027-010


Merkmale

- Helligkeit einstellbar
- Eingebauter dynamischer Modus mit 18 Sprüngen, schrittweiser Änderung (nur für 2,4-GHz-Fernbedienung)
- Automatische Weiterleitung: Leitet das Fernbedienungssignal automatisch an einen anderen Controller weiter, wodurch die Fernbedienungsdistanz unendlich wird
- Automatische Synchronisierung: Derselbe dynamische Modus wird automatisch synchronisiert, sodass der Modus immer konsistent ist
- Verfügt über eine DND-Funktion, die normalerweise bei Stromausfällen verwendet wird und Strom spart
- Unterstützt die Steuerung über die TUYA SMART-App (2,4-GHz-Gateway erforderlich)
- Unterstützt die Sprachsteuerung von Drittanbietern wie Alexa, Google Assistant, Yandex Alice, Tmall Genie, Baidu und Xiaomi (2,4-GHz-Gateway erforderlich)



Parameter

Name: 2-in-1-LED-Controller	Arbeitstemperatur: -10~40 °C
Modell-Nr.: 071-0027-010	EMC Standard (EMC): ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
Eingangsspannung: DC12~24V	Safety Standard (LVD): EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019
Ausgangstrom: 12A/ Single channel	Radio Equipment (RED): ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
Gesamtleistung: Max 12A	Zertifizierung: CE, EMC, LVD, RED
Protokoll: 2.4GHz RF	
Kontrolldistanz: 30m	
IP-Schutzart: IP20	



Anschlussdiagramm

